

## MD-16 och MD-18 Borrmaskiner



### Teknisk data:

|                   | <b>MD-16</b>               | <b>MD-18</b> | <b>MD-18F</b> |
|-------------------|----------------------------|--------------|---------------|
| Modell            | Bänk                       | Bänk         | Pelar         |
| Kona              | MK2                        | MK2          | MK2           |
| Snabbchuck        | 1-16 mm                    | 1-16 mm      | 1-16 mm       |
| Antal hastigheter | 16 kpl                     | 16 kpl       | 16 kpl        |
| Hastigheter       | 180-2770                   | 180-2770     | 180-2770      |
| Spindelrörelse    | 85mm                       | 85 mm        | 85 mm         |
| Motor             | 550W                       | 750W         | 750W          |
| Spänning          | 230V/50Hz tai<br>400V/50Hz | 400V/50Hz    | 400V/50Hz     |
| Bord              | 285x285mm                  | 285x285mm    | 285x285mm     |
| Gapets djup       | 180mm                      | 180mm        | 180mm         |
| Pelarens diameter | 72 mm                      | 72 mm        | 72 mm         |
| Höjd              | 980 mm                     | 980 mm       | 1560 mm       |
| Vikt              | 55 kg                      | 57 KG        | 66 KG         |

### I leveransen ingår:

- chuckskydd med gränslägesbrytare
- 1-16 mm snabbchuck
- startapparat med nollspänningsskydd
- gränslägesbrytare i locket för rembyte

Skolutrustning: 1MK eller MK startapparat

Tilläggsutrustning: **Lupax** trådlös starttillståndsmodul